

Opis wersji oprogramowania modułu GSM2000 i GSM2 (ang. firmware).

Nazwa pliku ze standardową wersją firmware modułu ma następującą postać:

GSM2000_n_nn.bin dla modułu GSM2000 oraz
GSM2_n_nn.bin dla modułu GSM2,

gdzie: n_nn oznacza wersję oprogramowania, np. 2_24.

Dostępne są nietypowe wersje oprogramowania o nazwach kończących się następująco:

- _no_SMS_limit** - wersja, w której nie ma dziennego limitu wysyłanych przez moduł SMS-ów. W standardzie limit ten można ustawić pomiędzy 10 a 200. Od wersji 2.30 funkcja ta dostępna jest w standardzie, aby wyłączyć dzienny limit SMS wystarczy wpisać 0 w pole limitu.
- _any_phone_controls_OUT1** - w tej wersji dzwoniąc z dowolnego telefonu, który nie znajduje się na liście, załączymy wyjście pierwsze modułu. Tę wersję można użyć do sterowania szlabanem na dużym parkingu, gdzie nie jest wymagany wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ każda osoba mająca numer karty SIM w module może otworzyć szlaban. Uwaga! Jeśli zadzwonimy z telefonu, który jest na liście, załączone zostaną te wyjścia, które są przypisane do tego telefonu.
- _only_OK** - w tej wersji SMS po wysłaniu do modułu SMS sterującego wyjściami, otrzymamy zwrotnie SMS o treści „OK”. W wersji standardowej SMS ten zawiera także stan wejść i wyjść modułu. Od wersji 2.30 oba powyższe tryby dostępne są w standardzie.
- _many_admin_phones** - zwiększono ilość telefonów uprawnionych do zdalnego zarządzania listą telefonów. W tej wersji, jeśli w polu „Uprawniony telefon” na zakładce: „Pozostałe->Dodawanie i usuwanie telefonów z listy” wpiszemy np. 3, to telefony o numerach 1..3 będą mogły zdalnie dodawać i usuwać telefony z listy, a nie – jak w standardzie – tylko telefon nr 3.